

HK - BAT

Frame-apparaat met zelfsluitende kippendeur

- Serienummer: 11/2021
- Bouwjaar: 2022
- Softwareversie: V5.5.100



Frame-apparaat met zelfsluitende kippendeur + bediening van de loklamp

voor batterijgebruik met batterijen of power pack of solar.

Afhankelijk van de kwaliteit en fabrikant gaan de batterijen ongeveer 1 jaar of langer mee. Batterij-indicator beschikbaar.

De HK-BAT opent en sluit automatische deurtjes van pluimvee kippenhokken, volières of kleindiervverblijven bij schemering of tijd of in een combinatie van beide.

Het deurtje vergrendelt wanneer gesloten. Geen roefdier kan het gesloten deurtje openduwen.

Echte noodstop- of noodopeningsfunctie:

Als zich tijdens het sluiten een dier onder de schuif bevindt, wordt de motor automatisch gestopt en wordt het deurtje direct weer geopend.

Het sluitproces wordt automatisch meerdere keren herhaald. Geen enkel dier hoeft zich te bevrijden onder het gewicht van het deurtje, zoals gebruikelijk is bij alle andere fabrikanten! Deze functie kan worden uitgeschakeld in de instellingen.

Optionele aansluitmogelijkheden:

- Aansluiting voor externe knop aanwezig (voor handmatig OPEN en DICHT).
- Buitenlichtsensor. (als HK-Bat binnenshuis wordt geïnstalleerd, is een externe buitenlichtsensor vereist)
- Loklamp

Op het geïntegreerde display kunnen de volgende functies worden ingesteld:

Datum en tijd:

- Huidige tijd
- Huidige datum
- Midden-Europese zomertijd (CET)

Menutalen:

- DE (Duits)
- FR (Frans)
- EN (Engels)

Modi:

Bedrijfsmodi voor openen en sluiten, de combinaties tussen schemersensor en timer.

- Tijd & licht
 - Openingstijden voor de ochtend. Deurtje wordt geopend als het licht is en de ingestelde openingstijd is bereikt. Beide voorwaarden moeten van toepassing zijn.
 - Vertraging van de sluitingstijd voor de avonden. Deurtje is gesloten als het donker wordt en wanneer de ingestelde sluitingstijdvertraging (in minuten) is bereikt of verstreken. Beide voorwaarden moeten van toepassing zijn.
- Tijd o Licht (+ tijdvertraging)
 - Een van de gestelde voorwaarden voor schemering of tijd moet bereikt zijn.
- Alleen tijd
 - Lichtomstandigheden worden genegeerd.
- Alleen licht (+ tijdvertraging)
 - De ingestelde %-waarde van de lichtsensor moet bereikt zijn. Daarna sluit het deurtje direct of na de ingestelde sluitingstijdvertraging • Handmatige bediening
 - Openen en sluiten met knop

Loklamp:

- Wanneer stroom wordt geleverd via solar of power packet, kan een loklamp met een lichtstrip worden geschakeld. Bediening van de loklamp werkt niet bij voeding met batterijen.
- Loklamp gaat aan in de schemering en voordat het deurtje sluit.

Montage-instructies:

Voor installatie binnenshuis of als de installatielocatie in de schaduw is, is een externe buitenlichtsensor vereist.

Afmetingen frame-apparaat:

Afmetingen deurtje:	230x340mm
Buitenbreedte:	260mm
Inwendige breedte:	210mm
Breedte rails (per stuk):	25,5mm
Hoogte gesloten:	570mm
Hoogte max. geopend:	670mm

Leveringsomvang

- HK-BAT met geïntegreerde lichtsensor, menugestuurd display,
 - Afmetingen van de HK-Bat besturingseenheid: Breedte 120mm lengte 120mm, hoogte 55mm
- opgerold trekkoord
- 4 Batterij
- Stekkervoeding (alleen goedgekeurd voor gebruik binnenshuis!)
- Frame met deurtje 230x340mm en bevestigingsmateriaal